

HX 41-SHT-FME

Antenne hélicoïdale pour équipement portable pour 41 MHz avec le système FME

DESCRIPTION

- Fouet flexible, conique, hélicoïdale, acier moulé en caoutchouc thermoplastique.
- Fouet hélicoïdale de taille réduite $\frac{1}{4} \lambda$.
- Performance optimale comparée aux dimensions physiques.
- Livree préréglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal.
- Afin d'optimiser la flexibilité pour changer le connecteur, l'antenne est lancée avec le nouveau système universel de connecteurs FME.
- Prévue pour une installation avec les connecteurs FME "black-line" de PROCOM.
(Les connecteurs doivent être commandés séparément): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N, BFME-EBNC et BFME-ETNC.



ORDERING DESIGNATIONS

TYPE	PRODUCT NO.
HX 41-SHT-FME	130001890

SPECIFICATIONS

ELECTRIQUES	
MODELE	HX 41-SHT-FME
TYPE D'ANTENNE	Antenne hélicoïdale $\frac{1}{4} \lambda$ raccourcie pour équipement portable
FREQUENCE	41 MHz
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Verticale
ROS	< 3 quand l'ant. est connectée directement sur le portable
PUISSANCE MAX.	10 W
MECANIQUES	
MATERIAUX	Acier moulé sous forme hélicoïdale en caoutchouc. Laiton chromé noir
COULEUR	Noire
HAUTEUR TOTALE	Environ 240 mm
POIDS	Environ 72 g
CONNECTEUR	FME-femelle (Connecteurs BFME changeables à commander séparément)

CONNECTEURS BFME RECOMMANDES

BFME-UHF	BFME-BNC	BFME-TNC	BFME-N
BFME-EBNC		BFME-ETNC	

(à commander séparément)



PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit d'améliorer les spécifications sans préavis.
15/02/13